

CVS 65/1 BP

Akkubetriebene, geräuscharme Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp zur Reinigung mittlerer bis großer Teppichflächen. Der Teppichkehrer verfügt über ein 2-stufiges Filtersystem.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.517-301.0

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten

EAN-Code	4054278743035	
Akkuplattform	36-V-Akkuplattform	
Arbeitsbreite	mm	450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	625
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	1800
Vakuum	mbar	1
Behälterinhalt	l	20
Aufnahmefähigkeit	W	300
Schalldruckpegel	dB(A)	56
Akkutyp	Lithium-Ionen-Wechselakkus	
Spannung	V	36
Gewicht (mit Zubehör)	kg	36,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	43,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	980 x 675 x 1070

Ausstattung

Staubklasse	M
Automatische Filterabreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Zweistufiges Filtersystem

- Staubfreies Arbeiten dank des automatisch abreinigenden Vorfilters.
- Effizienter, PTFE-beschichteter Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M.
- Filterkassette einfach zur Reinigung entnehmbar.

Geringe Geräuschenwicklung

- Für Einsätze in lärmempfindlichen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs.

Hervorragendes Reinigungsergebnis

- Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED-Anzeige für optimalen Anpressdruck.
- Beste Reinigungsergebnisse bereits nach einer Überfahrt.
- Nachjustierbarkeit der Kehrwalze bei Verschleiß.

ZUBEHÖR VON CVS 65/1 BP**1.517-301.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE		1 6.907-449.0	Flachfaltenfilter PTFE Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input checked="" type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base		2 5.032-196.0	Homebase Zubehörtasche In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER				
Flusenfilter		3 5.745-280.0	Vorfilter Der Vorfilter der Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 wird automatisch durch einen Abstreifer gereinigt. Grober Schmutz wird zurückgehalten und die Funktion des Feinstaubfilters verlängert.	<input checked="" type="checkbox"/>
HAUPTKEHRWALZE				
Hauptkehrwalze antistatisch		4 2.886-002.0	Hauptkehrwalze antistatisch Die antistatische Kehrwalze ist speziell abgestimmt auf die schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze antistatisch, Kurzborsten		5 4.762-686.0	Hauptkehrwalze antistatisch, Kurzborsten Antistatische Kehrwalze mit Kurzborste, speziell abgestimmt auf die Aufnahme faserartiger Verschmutzungen, wie beispielsweise von Textilien oder dem Abrieb von Tennisbällen.	<input type="checkbox"/>
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard		6 2.884-355.0	Seitenbesen Standard Der Seitenbesen ist speziell abgestimmt auf die randnahe, schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Entsorgungsbeutel		7 2.884-358.0	Entsorgungsbeutel Staubfrei und ohne direkten Schmutzkontakt: Der Entsorgungsbeutel nimmt das Kehrgut während der Teppichreinigung mit der CVS 65/1 sicher auf. Verpackungseinheit: 10 Stück.	<input checked="" type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power 36/50		8 2.445-031.0	Battery Power 36/50 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakkumulator mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplatzform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75		9 2.445-043.0	Battery Power+ 36/75 Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60		10 2.042-022.0	Battery Power+ 36/60 Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkumulator mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60		11 2.445-045.0	Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75		12 2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-V-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplatzformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60		13 2.445-071.0	Starter Kit Battery Power+ 36/60 Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplatzform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-V-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet		14 2.644-391.0	ABS Plug-in Connect Modul Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.